

|                                    | Opération à effectuer   | Commande ou code à faire        | Description de la commande  | Fait par             |
|------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------|
| <b>Configuration de la serrure</b> | Changer le code MAÎTRE de la serrure  | 000 #<br>MMMMMMMM#<br>MMMMMMMM# | Changer le code d'activation ou code MAÎTRE de la serrure (toujours 8 chiffres). Cette opération est obligatoire pour activer et configurer la serrure.                                 | MAITRE               |
|                                    | Configurer la date  | 001 #<br>MMDDYY#<br>MMDDYY#     | 'Configurer la date (MM = 01 à 12; DD = 01 à 31; YY = 00 à 99)  | MAITRE               |
|                                    | Configurer l'heure  | 002 #<br>HHMM#<br>HHMM#         | Configurer l'heure (HH = 00 à 23; MM = 00 à 59)   | MAITRE               |
|                                    | Configurer le temps d'opération   | 004#<br>TT#                     | Configurer la durée de temps que la serrure restera en mode déverrouiller après avoir insérer un code valide (TT = 02 à 20 secondes)  | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|                                    | Configurer le temps en mode PASSAGE   | 005#<br>TT#                     | Configurer la durée de temps que la serrure restera déverrouiller lorsqu'elle sera mise en mode: PASSAGE (TT = 01 à 24 heures - durée en heure - Si aucune limite de temps inscrite 00  | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|                                    | Configurer le temps de pénalité   | 006#<br>TT#                     | Configurer la période de temps que la serrure demeurera non-opérationnelle après l'insertion de plusieurs codes d'usagers éronnés ou faux (TT = 00 à 90 secondes)                       | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|                                    | Configurer le nombre de tentative requis pour mettre la serrure hors-fonction | 007#<br>TT#                     | Configurer le nombre de tentative d'insertion d'un code d'usager erroné ou faux requis pour mettre la serrure hors-circuit pour une certaine période (TT = 03 à 09)                     | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|                                    | Configurer le volume audio  | 008#<br>VV#                     | Configurer le volume des tonalités audio (VV = 00 à 03) 00= fermé; 01 = faible; 02 = Normal; 03 = Forte   | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|                                    | Configurer la longueur des codes  | 009#<br>LL#                     | Configurer le nombre de chiffre requis pour les codes d'usagers et de gestionnaire requis (LL = 04 à 08 chiffres)   | MAITRE               |
|                                    | Réinitialisation des fonctions  | 099#                            | Réinitialiser la configuration originale ou d'usine de la serrure de certains paramètres, à l'exception; de la date et heure, du code Maître, des codes DIRECTEURS, USAGERS et SERVICES | MAITRE               |

|   | Opération à effectuer  | Commande ou code à faire  | Description de la commande  | Fait par             |
|---|--|---|---|----------------------|
| <b>Activation des USAGERS, DIRECTEURS et des SERVICES</b> | Entrer ou modifier un code USAGER avec carte d'identité                | 100#<br>NNN#<br>ensuite présenté la carte au lecteur #  | Ajouter/modifier un code USAGER listé entre 001 et 299 (NNN) et entrer l'identité de la carte d'identité  | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|   | Entrer ou modifier un code USAGER avec carte d'identité et code NIP    | 100#<br>NNN#<br>ensuite présenté la carte au lecteur et entrer son code d'accès personnel (0000{0000})# (0000{0000})# | Ajouter/modifier un code USAGER listé entre 001 et 299 (NNN) et entrer l'identité de la carte d'identité et son code d'accès selon la longueur déterminé en 009   | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|   | Entrer ou modifier un code de DIRECTEUR avec carte d'identité          | 101#<br>NNN#<br>ensuite présenté la carte au lecteur #  | Ajouter/modifier un code de DIRECTEUR listé entre 001 et 299 (NNN) et entrer son code d'accès personnel selon la longueur déterminé en 009 (0000{0000})   | MAITRE               |
|   | Entrer ou modifier un code DIRECTEUR avec carte d'identité et code NIP | 101#<br>NNN#<br>ensuite présenté la carte au lecteur et entrer son code d'accès personnel (0000{0000})# (0000{0000})# | Ajouter/modifier un code DIRECTEUR listé entre 001 et 299 (NNN) et entrer l'identité de la carte d'identité et son code d'accès selon la longueur déterminé en 009  | MAITRE               |
|   | Entrer ou modifier un code de SERVICE                                  | 102#<br>NNN#<br>0000{0000}#<br>0000{0000}#<br>HH#   | Ajouter/modifier un code de SERVICE listé entre 001 et 299 (NNN) et entrer son code d'accès personnel selon la longueur déterminé en 009 (0000{0000}) et inscrire le temps que ce code sera valide une fois activé pour effectuer ses travaux (HH = 01 à 24 heures; 00 étant valide que pour une seule accès ou entrée) | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|   | Entrer ou modifier un code de SERVICE avec carte d'identité            | 102#<br>NNN#<br>ensuite présenté la carte au lecteur #<br>HH#   | Ajouter/modifier un code de SERVICE listé entre 001 et 299 (NNN) et entrer l'identité de la carte d'identité et inscrire le temps que ce code sera valide une fois activé pour effectuer ses travaux (HH = 01 à 24 heures; 00 étant valide que pour une seule accès ou entrée)  | MAITRE/<br>DIRECTEUR |

|  | Opération à effectuer  | Commande ou code à faire | Description de la commande  | Fait par             |
|--|--|--------------------------|---|----------------------|
| <b>Effacer un USAGERS, DIRECTEURS et des SERVICES</b>            | Effacer un USAGER  | 200#<br>NNN#             | Effacer un USAGER listé entre 001 et 299 (NNN)  | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|  | Effacer un DIRECTEUR   | 201#<br>NNN#             | Effacer un DIRECTEUR listé entre 001 et 299 (NNN)   | MAITRE               |
|  | Effacer un SERVICE   | 202#<br>NNN#             | Effacer un SERVICE listé entre 001 et 299 (NNN)   | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|  | Effacer tous les USAGERS   | 299#                     | Effacer tous les USAGERS à l'exception du code Maître, des Directeurs et des M-Unit   | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
| <b>Activation des USAGERS, DIRECTEURS, SERVICES et M-UNIT</b>    | Activation d'un USAGER   | 300#<br>NNN#             | Activation d'un code USAGER tel que listé entre 001 et 299 (NNN)  | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|  | Activation d'un DIRECTEUR  | 301#<br>NNN#             | Activation d'un code DIRECTEUR tel que listé entre 001 et 299 (NNN)   | MAITRE               |
|  | Activation d'un SERVICE  | 302#<br>NNN#             | Activation d'un code SERVICE tel que listé entre 001 et 299 (NNN)   | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|  | Activation de tous les USAGERS   | 398#                     | Activation de tous les USAGERS tel que listé entre 001 et 299 (NNN), excepté; Maître, Directeur et M-UNIT   | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|  | Activation/désactivation du mode PASSAGE   | 399#<br>P#               | Activation ou désactivation du mode PASSAGE (P = 0 ou 1, 0 étant la désactivation et 1 l'activation)  | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
| <b>Désactivation des USAGERS, DIRECTEURS, SERVICES et M-UNIT</b> | Désactivation d'un USAGER  | 400#<br>NNN#             | Désactivation d'un code USAGER tel que listé entre 001 et 299 (NNN)   | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|  | Désactivation d'un DIRECTEUR   | 401#<br>NNN#             | Désactivation d'un code DIRECTEUR tel que listé entre 001 et 299 (NNN)  | MAITRE               |
|  | Désactivation d'un SERVICE   | 402#<br>NNN#             | Désactivation d'un code SERVICE tel que listé entre 001 et 299 (NNN)  | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|  | Désactivation de tous les USAGERS  | 498#                     | Désactivation de tous les USAGERS tel que listé entre 001 et 299 (NNN), excepté; Maître, Directeur et M-UNIT  | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|  | Activation/désactivation du mode VERROUILLER (LOCK-OUT)  | 499#<br>L#               | Activation ou désactivation du mode VERROUILLER (LOCK-OUT) (L = 0 ou 1, 0 étant la désactivation et 1 l'activation)   | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|  | Diagnostic des touches du clavier  | 500#<br>1234567890*#     | Diagnostic effectuée pour valider si toutes les touches du clavier sont fonctionnelles  | MAITRE/<br>DIRECTEUR |
|  | Activation du mode transfert de données par infra-rouge (logiciel E-Plex Standard ou Enterprise) | 500#                     | Validation de la configuration de la serrure E-Plex 58XX si le modèle actuel est en mode LERNLOK (LL) ou en mode FULL FEATURED opérant avec logiciel.<br>Mode LL: 8 clignotements lents<br>Mode FF: 8 clignotements rapides | MAITRE/<br>DIRECTEUR |