

dormakaba Læser

90 04



Fordele

- **Kompakt design**
Passer ind alle steder, kan monteres direkte på dørkarmen.
- **Vandtæt**
Findes i en IP66 version til brug på udsatte steder.
- **Enkel installation**
Monteres på dørkarmen, med såkaldt quickwire teknik.
- **Flexibel**
CKompatibel med flere dormakaba styreenheder.
- **Høj sikkerhed**
Styreenheden installeres i sikkert område.
- **Fremtidssikret**
Forberedt til brug med Mobile Access.

En slank læser

Læser 90 04 kan monteres i alle dørmiljøer. Læseren er en del af den prisbelønnede volo-serie, og højglansdesignet giver en flot installation. Læseren signalerer både akustisk og visuelt over for brugeren, om adgang er godkendt eller nægtet, og fås med forskellige programmeringsmuligheder.

Brugervenlig

Du skal blot holde dit RFID-medie op foran læseren for at åbne døren.

Funktioner

Læser 90 04 udgør sammen med styreenheden en sikker løsning til adgangskontrol og gør det samtidig nemt at identificere brugeren.

Forskellige anvendelsesområder

Takket være det kompakte design kan læseren monteres direkte på dørkarmen. Det kræver blot to skruer og et borehul, og kablet installeres diskret bag dørkarmen.

Eksempler på anvendelsesområder

Læser 91 04 kan anvendes til mange formål:

- Porte
- Kontordøre
- Døre med dørautomatik
- Elevatorer
- Garageporte
- Indgangspartier
- Døre med motorlås/ elektrisk slutblik

Brugervenlig

Læseren signalerer både akustisk og visuelt over for brugeren, om adgang er godkendt eller nægtet, når brugeren har holdt sit medie op foran læseren.

Læser og styreenheder

Sikkerhed: Styreenheden og læseren kan med fordel installeres på forskellige steder.

Styreenheden kan således placeres i f.eks. i et område med alarm, i et elskab eller under tag for på den måde at

øge sikkerheden i tilfælde af forsøg på hærværk eller manipulering.

Manipuleringssikkerhed: Kommunikationen mellem læserens antenne og styreenheden er krypteret


og har derved et højt sikkerhedsniveau.

Kompatibilitet


The dormakaba registration unit 90 04 can be operated with different dormakaba control units:

- dormakaba access manager 92 00
- dormakaba styreenhed 92 3x
- dormakaba remote reader 91 15
- dormakaba remote reader 91 25

Bemærk: Læserens funktioner kan variere, alt afhængigt af hvilket system den anvendes sammen med.



dormakaba Læser 90 04
Front og bundplade



dormakaba Læser 90 04
Set fra siden med fastmonteret kabel

Tekniske data

Mål / Kapsling

- Mål: 35 x 122 x 16 mm (B x H x D)
- Front: Ridsefast plast
Farve: RAL 9005 sort, RAL 9016 hvid
- Bagstykke: Plast, matforkromet
Farve: RAL 9006 sølvmetallic

Tilslutning

- Indstøbt kabel, koaksialkabel 50 Ω (RG 174/U); diameter: 2,8 mm
- Kabellængde: 8 eller 30 meter

Miljø

- Temperatur: - 25 °C til + 70 °C
- Kapslingsklasse: IP66

Normer/direktiver

- EN 301 489-1, EN 301 489-3,
- EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/35/EU

Med forbehold for eventuelle fejl og / eller ændringer

© 2023 dormakaba. Translated version 08/2023

Spørgsmål? Vi ser frem til at høre fra dig.

EAD_FAS_reader-9004_BRO_factsheet_DA_0000968_01

dormakaba Danmark A/S | Roholmsvej 10A, 2620 Albertslund | T: 44 54 30 00 | info.dk@dormakaba.com | www.dormakaba.dk